

Kamera cofania

A6 C6 FL

(od 09.2008 - dla MMI 3G)

Jednostka MMI 3G
J794




Złącza - przód, prawa strona

B - Złącze 12-stykowe (T12ac), kolor niebieski

Lewostronny układ kierowniczy

5 - Przewód FBAS (-) ze sterownika układu kamery cofania -J772-

11 - Przewód FBAS (+) ze sterownika układu kamery cofania -J772-



B5 B11



T46b
14L 14H



FAKRA E
(zielona)



39

40

43

44

47

48

canL

canH

plus "stały"

masa



Sterownik kamery
J772



Wtyczka: 000979144

Konektory: 6 x 000979010

FAKRA G
(szara)



FAKRA G
(szara)



1

2

Wtyczka:
1J0973119

Konektory:
2 x 000979019



Blenda z kamerą R189